



MOBEYE ARGOS



GSM alarmsysteem

De Mobeye Argos reageert op bewegingen. Zodra een inbreker wordt gezien, stuurt het systeem u een SMS bericht en belt u vervolgens. Inbrekers hebben geen kans meer.



Temperatuuralarm

De Mobeye Argos is ook een temperatuuralarm. Zodra de sensor meet dat de temperatuur buiten de ingestelde grenzen raakt, ontvangt u een alarmbericht.



De alarmering

Bij een alarm SMS't en belt de Mobeye Argos naar de (maximaal 5) ingestelde nummers. Degene die de oproep ontvangt, kan deze 'bevestigen'. De andere contactpersonen worden dan niet meer gebeld.



Batterijgevoed

De Mobeye Argos is extreem energiezuinig en kan ruim een jaar op een set batterijen werken. Als deze aan vervanging toe zijn, ontvangt u een SMS.



Inluisterverbinding

Bij een alarm kunt u een audioverbinding openen en horen wat er ter plaatse gebeurt. Bij gerommel of onbekende stemmen kunt u direct actie nemen en bijvoorbeeld de burens waarschuwen of de politie bellen.



Tijdgestuurde acties

Door de code in te typen schakelt u in en uit. Daarnaast kunnen diverse acties zoals in- en uitschakelen op een ingestelde tijd plaatsvinden.



Extra sensoren

Op de twee vrije ingangen kunnen extra sensoren worden aangesloten zoals een magneetcontact of een extra bewegingssensor. Via de twee uitgangen kunnen apparaten worden aangestuurd na een alarm, tijdgestuurd of (bij externe voeding) via een mobiele telefoon.



De Mobeye Internet Portal

Optioneel kunt de Mobeye Argos aanmelden op de web-based portal, die (alarm)berichten kan doorsturen naar extra nummers en naar mail-adressen. In de portal stelt u de specifieke naam (adres) in, die meekomt in de berichten. Ook zal de portal de 'keep alive' meldingen bewaken.

MOBEYE ARGOS

Het meest complete GSM alarmsysteem

Het Mobeye Argos GSM alarmsysteem is eenvoudig, betrouwbaar en compleet. Het ideale systeem voor plaatsen zonder stroomvoorziening, kleine objecten en tijdelijke beveiliging.

Veilig en eenvoudig

Hang het alarmsysteem op of leg het neer en toets de code in. U kunt de ruimte nu rustig verlaten. Na een minuut staat de bewegingsmelder op scherp en zal iedere beweging worden opgemerkt. Indien het systeem niet binnen de inloopvertragingstijd met de code is uitgeschakeld, belt en SMS't het systeem naar de ingestelde telefoonnummers.

Autonoom inzetbaar

Het systeem werkt volledig zelfstandig middels de geïntegreerde bewegingsmelder, temperatuursensor en GSM kiezer. De installatie voor het basisgebruik vergt slechts enkele stappen. De Mobeye Argos biedt vele opties, zoals een inluisterverbinding, temperatuuralarm, tijdgestuurde acties, extra sensoren en diverse alarmingangen. De diverse alarmsensoren kunnen zowel gelijktijdig als los van elkaar ingeschakeld zijn.

Zo eenvoudig is beveiligen.

MOBEYE ARGOS



De alarmeringen

- bewegingsalarm via ingebouwde bewegingsmelder (PIR)
- alarm na activering van aangesloten sensoren op de ingangen
- temperatuuralarm via ingebouwde sensor

Reactie bij een alarm

- SMS en/of oproep naar (max. 5) telefoonnummers
- inluisterverbinding na bewegingsalarm
- bevestiging van alarm via telefoon (DTMF)
- keuze tussen stille of luide inloopvertraging
- keuze tussen stil of luid alarm
- mogelijkheid voor aansluiting op meldkamer (PAC)

Programmering

- via toetsenbord of SMS commando's
- instelbare programmeercode
- vrije herkenning- en alarmteksten
- mogelijkheid om de sensorgevoeligheid in te stellen
- instelbare frequentie van de testberichten
- instelbare minimale en maximale temperatuur

In- en uitschakelen

- via programmeercode of persoonlijke (in- en uitschakel) code
- instelbare automatische in- en uitschakeltijd

Rapportages en overzichten

- status- en instellingsoverzichten per SMS
- sensortest om de beste positie te bepalen
- rapportage van de sterkte van het GSM netwerk
- jamdetectie en rapportage na terugkeer GSM signaal

Indien batterijgevoed

- volledig autonome werking indien batterijgevoed
- batterijlevensduur > 1 jaar (bij dagelijkse melding)
- 'battery low' SMS-melding bij lage batterijspanning

Indien op externe stroomvoorziening

- in- en uitschakelen per SMS
- aansturen van de uitgangsrelais per SMS of oproep
- stroomuitvalmelding/stroomherstelmelding
- batterijen werken als back-up stroomvoorziening
- batterijlevensduur > 2 jaar
- 'battery low' SMS-melding bij lage batterijspanning

Extra in- en uitgangen

- 2 (NO/NC) ingangen voor extra sensoren
- 2 relais uitgangen (max. 2A/30V)
- magneetcontact, (low power) PIR en watervlotter als accessoire leverbaar

Indien aangesloten op Mobeye Internet Portal

- doorsturen van alarmberichten via SMS en e-mail
- koppelen van naam/adres via internet, deze naam wordt in doorgestuurde berichten meegegeven
- historische (log) data
- bewaking van testberichten; bij het uitblijven hiervan wordt melding gemaakt via SMS / e-mail

Mobeye Argos i200 Technische Gegevens

Afmeting	90 x 161 x 35 (mm)
Stroomvoorziening	4 x batterijen (lithium CR123) optioneel: 9-24 VDC of netadapter
Batterijlevensduur	> 1 jaar
Detectiebereik	ca. 8 meter
Omgevingstemperatuur	-10 tot +50 graden Celsius
GSM/GPRS	Quad band EGSM 900/1800 - 850/1900 MHz

Over Mobeye

Mobeye is gespecialiseerd in hoogwaardige GSM/GPRS alarm en telemetrie technologie. Mobeye producten worden gekarakteriseerd door flexibiliteit in de configuratie, gebruiksvriendelijkheid en een extreem laag stroomverbruik. Mobeye streeft ernaar om producten op de markt te brengen die bijdragen aan een veiligere wereld voor haar klanten.